



NOKIA
Nseries

Rācijsaziņa

Nokia N76-1

© 2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi un N76 ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

CIKĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM. NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEATBILD PAR NEIEGŪTĀS PEĻŅAS ATRĀVUMU.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, „KĀDS TAS IR”. IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIEŠĀS, NEDZ NETIEŠĀS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠĀS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Atsevišķu izstrādājumu un šo izstrādājumu programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.

Dažas darbības un funkcijas ir atkarīgas no SIM kartes un/vai tīkla, multizīgu pakalpojuma vai ierīču un nodrošināto saturu formātu saderības. Dažiem pakalpojumiem var tikt piemērota atsevišķa samaksa.

Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā.

2. IZDEVUMS LV

Rācijsaziņa



Rācijsaziņa (Push to talk – PTT) (tīkla pakalpojums) ir reāllaika saruna, ko var īstenot, izmantojot IP pakalpojumu un GSM/GPRS tīklu. Rācijsaziņa sniedz tiešu balss saziņu, izveidojot savienojumu, kad nospiežat vienu taustiņu. Izmantojiet rācijsaziņu, lai sarunātos ar vienu personu vai personu grupu.

Pirms rācijsaziņas izmantošanas jādefinē tās piekļuves punkts un uzstādījumi. Uzstādījumus var saņemt īpašā īsziņā no pakalpojumu sniedzēja, kas piedāvā rācijsaziņas pakalpojumu. Var izmantot arī konfigurācijas programmu Uzst. vednis, ja to nodrošina pakalpojumu sniedzējs. Plašāku informāciju par programmu sk. savas ierīces rokasgrāmatās Web vietā www.nokia.com/support vai savā vietējā Nokia Web vietā.

Nospiediet  un izvēlieties Rīki > Savienoj. > Rācijsaziņa.

Izmantojot rācijsaziņu, viens runā, kamēr pārējie klausās, izmantojot iebūvētu skaļruni. Sarunas dalībnieki atbild, runājot pēc kārtas. Ņemot vērā to, ka vienlaikus var runāt tikai viens grupas dalībnieks, runāšanas kārtas ilgums ir ierobežots. Maksimāli uzstādītais ilgums parasti ir 30 sekundes. Plašāku informāciju par runāšanas kārtas ilgumu tīklā var uzzināt, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Tālruņa zvaniem vienmēr ir prioritāte attiecībā pret rācijsaziņas darbībām.

Rācijsaziņas piekļuves punkta definēšana

Daudzi pakalpojumu sniedzēji pieprasa, lai kā noklusētais piekļuves punkts tiktu izmantots interneta piekļuves punkts (Internet Access Point – IAP). Taču daži pakalpojumu sniedzēji ļauj izmantot WAP piekļuves punktu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ja nav WAP savienojuma, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu palīdzību, pirmo reizi izveidojot savienojumu, vai apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/phonesettings.

Rācijsaziņas uzstādījumi

Nospiediet  un izvēlieties Rīki > Savienoj. > Rācijsaziņa > Iespējas > Rācijsaziņas uzstād..

Izvēlieties Lietotāja uzstādījumi un ievadiet šādu informāciju:

Pieņemto zv. saraksts — izvēlieties **Paziņot**, lai saņemtu paziņojumus par ienākošajiem zvaniem. Izvēlieties **Pieņemt automātiski**, lai automātiski atbildētu uz rācijzvaniem. Izvēlieties **Nav atļauts**, lai automātiski atteiktu rācijzvanus.

Rācijzvana signāls — izvēlieties **Uzstāda profils**, lai rācijsaziņas ienākošā zvana signāls būtu tāds pats kā ienākošā zvana signāls, kāds ir noteikts galvenajā aktīvajā profilā.

Atzvan. piepras. signāls — lai izvēlētos signālu atzvanīšanas pieprasījumam.

Programmas startēšana — lai izvēlētos, vai pieteikties rācijsaziņas pakalpojumā, kad tiek ieslēgta ierīce.

Noklusētais segvārds — lai ievadītu noklusēto segvārdu, kas tiek parādīts citiem lietotājiem. Pakalpojumu sniedzējs, iespējams, ir deaktivizējis šīs iespējas rediģēšanu ierīcē.

Rādīt manu rācij. adresi — izvēlieties **Divpusējos zvanos**, **Grupās zvanos**, **Visos zvanos** vai **Nekad**. Pakalpojumu

sniedzējs, iespējams, ir deaktivizējis dažas iespējas šajā ierīcē.

Rādīt manu piet. stat. — izvēlieties **Jā**, lai būtu redzams jūsu statuss, vai **Nē**, lai jūsu statuss tiktu paslēpts.

Izvēlieties **Savienojuma uzstād.** un ievadiet šādu informāciju:

Domēns — lai ievadītu no pakalpojumu sniedzēja iegūto domēna nosaukumu.

Piekļuves punkta nos. — lai ievadītu rācijsaziņas piekļuves punkta nosaukumu. Piekļuves punkta nosaukums ir nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GSM/GPRS tīklu.

Servera adrese — lai ievadītu pakalpojumu sniedzēja nodrošināto rācijsaziņas servera IP adresi un domēna nosaukumu.

Lietotājavārds — lai ievadītu no pakalpojumu sniedzēja iegūto lietotājavārdu.

Rācijsaziņas parole — lai ievadītu paroli un izveidotu datu savienojumu, ja nepieciešams. Paroli parasti nodrošina pakalpojumu sniedzējs, un tā ir reģistrjūtīga.

Pieteikšanās rācijsaziņas pakalpojumā

Nospiediet  un izvēlieties **Rīki > Savienoj. > Rācijsaziņa**. Startējot rācijsaziņas pakalpojumu, notiek automātiska pieteikšanās tajā.

Ja pieteikšanās ir veiksmīga, rācijsaziņa automātiski izveido savienojumu ar kanāliem, kas bija aktīvi, kad programma tika aizvērta. Ja savienojums ir zudis, ierīce automātiski mēģina atkārtoti pieteikties, līdz izlemjat iziet no rācijsaziņas pakalpojuma.

Iziešana no rācijsaziņas pakalpojuma

Nospiediet  un izvēlieties **Rīki > Savienoj. > Rācijsaziņa > Iespējas > Iziet**. Tiek parādīts **Vai atteikties no rācijsaziņas, izejot no programmas?**. Nospiediet **Jā**, lai atteiktos un aizvērtu pakalpojumu. Nospiediet **Nē**, ja programmu vēlaties paturēt aktīvu fonā. Ja ir atvērtas vairākas programmas un vēlaties pārslēgties no vienas programmas un citu, nospiediet un turiet nospiedienu .

Divpusēja saruna

Izvēlieties **Iespējas > Kontakti**.

Sarakstā izvēlieties kontaktu un iespējas **> Divpusēja saruna**.

Nospiediet un sarunas laikā turiet nospiedienu . Kad saruna ir pabeigta, atlaidiet taustiņu .

Lai sarunātos ar kontaktu, nospiediet un turiet nospiedienu  arī citos programmas **Rācijsaziņa** skatos, piem., kontaktu skatā. Lai veiktu jaunu zvanu, vispirms pārtrauciet divpusējo sarunu. Izvēlieties **Atvienot** vai nospiediet .

 **Padoms.** Atcerieties, ka rācijsaziņas zvana laikā ierīce jātur sev priekšā tā, lai redzētu displeju. Runājiet mikrofonā un neaizklājiet skaļruni ar plaukstu.

Atbildēšana uz divpusēju sarunu

Nospiediet , lai sāktu divpusēju sarunu, vai , lai to noraidītu.

 **Padoms.** Divpusēju sarunu vai grupas zvanu var veikt arī no kontaktiem. Izvēlieties **Iespējas > Rācijsaziņa > Divpusēja saruna** vai **Runāt ar vairākiem**.

Grupas zvans

Lai zvanītu grupai, izvēlieties **Iespējas > Kontakti**, atzīmējiet kontaktus, kuriem jāzvana, un izvēlieties **Iespējas > Runāt ar vairākiem**.

Citu lietotāju pieteikšanās statusa abonēšana

Lai abonētu vai atceltu citu lietotāju rācījsaziņas pieteikšanās statusa abonēšanu, izvēlieties **Iespējas > Kontakti**, izvēlieties kontaktu un **Iespējas > Rādīt pieteikš. statusu** vai **Slēpt pieteikš. statusu**.

Atzvanīšanas pieprasījuma sūtīšana

Sadaļā **Kontakti** ritiniet līdz vajadzīgajam vārdam un izvēlieties **Iespējas > Sūtīt atzvan. piepr.**

Atbildēšana uz atzvanīšanas pieprasījumu

Ja kāds atsūta atzvanīšanas pieprasījumu, gaidīšanas režīmā tiek parādīts 1 jauns atzvanīšanas pieprasījums. Nospiediet **Parādīt**, lai atvērtu **Atzvanīš. iesūtne**. Izvēlieties kontaktu un **Iespējas > Divpusēja saruna**, lai sāktu divpusēju sarunu.

Kanāli

Varat pievienoties publiskiem iepriekš konfigurētiem kanāliem. Publiskie kanāli ir pieejami ikvienam, kas zina kanāla URL adresi.

Kad esat izveidojis savienojumu ar kanālu un runājat, visi kanāla biedri dzird, ko jūs sakāt. Vienlaikus var būt aktīvi ne vairāk kā pieci kanāli. Ja ir aktīvi vairāki kanāli, izvēlieties **Pārslēgt**, lai pārslēgtos uz kanālu, kurā vēlaties runāt.

Izvēlieties **Iespējas > Rācijkanāli**.

Lai pirmo reizi izveidotu savienojumu ar iepriekš konfigurētu kanālu, izvēlieties **Iespējas > Jauns kanāls > Pievienot esošu**. Pievienojoties iepriekš konfigurētam kanālam, jāievada kanāla URL.

Savu kanālu izveide

Lai izveidotu jaunu iepriekš konfigurētu kanālu, izvēlieties **Iespējas > Jauns kanāls > Izveidot jaunu**.

Varat izveidot savus publiskos kanālus, izvēlēties kanālu nosaukumus un uzaicināt dalībniekus. Uzaicinātie dalībnieki var arī uzaicināt jaunus dalībniekus, lai tie pievienotos publiskajam kanālam.

Varat izveidot arī privātu kanālu. Tikai tie lietotāji, kurus ir uzaicinājis privātā kanāla saimnieks, var pievienoties un izmantot šo kanālu.

Katram kanālam jādefinē: **Kanāla nosaukums**, **Kanāla konfidencialitāte**, **Segvārds** un **Sīktēls** (nav obligāti).

Kad kanāls ir izveidots, tiek prasīts, vai vēlaties nosūtīt uzaicinājumus pievienoties kanālam. Uzaicinājumi pievienoties kanālam ir īsziņas.

Runāšana kanālā

Lai varētu runāt kanālā, kad esat pieteicies rācjsaziņas pakalpojumā, nospiediet . Būs dzirdams signāls, kas norāda, ka piekļuve ir atļauta.

Ēc tam nospiediet taustiņu  un sarunas laikā turiet to nospiestu. Kad saruna ir pabeigta, atlaidiet taustiņu .

Ja mēģināsiet atbildēt kanālā, nospiežot  brīdī, kad runā cits dalībnieks, tiks parādīts Gaidiet. Atlaidiet , gaidiet, līdz cits dalībnieks beidz runāt, un tad atkārtoti nospiediet . Vai arī turiet nospiestu  un gaidiet, līdz tiek parādīts **Runājiet**.

Kad runājat kanālā, tas dalībnieks, kurš pirmais nospiež taustiņu , kad cits dalībnieks ir beidzis runāt, runā nākamais.

Kad beidzat rācjsaziņas vianu, izvēlieties **Atvienot** vai nospiediet .

Lai redzētu pašlaik aktīvos kanāla dalībniekus, kad ir izveidots aktīvs kanāla zvans, izvēlieties **Iespējas > Aktīvie dalībnieki**.

Ja ir izveidots savienojums ar kanālu, varat uzaicināt arī jaunus dalībniekus, izvēloties **Iespējas > Sūtīt uzaicinājumu**, lai atvērtu uzaicinājuma skatu. Jaunus dalībniekus varat uzaicināt tikai tādā gadījumā, ja esat privātā kanāla saimnieks vai ja lietojat publisko kanālu. Uzaicinājumi pievienoties kanālam ir īsziņas.

Atbildēšana uz uzaicinājumu pievienoties kanālam

Lai saglabātu saņemto uzaicinājumu pievienoties kanālam, izvēlieties **Iespējas > Saglabāt kanālu**. Kanāls tiek pievienots rācjsaziņas kontaktiem, kas atrodas kanālu skatā.

Kad esat saglabājis uzaicinājumu pievienoties kanālam, tiek prasīts, vai vēlaties izveidot savienojumu ar kanālu. Izvēlieties **Jā**, lai atvērtu rācjsaziņas sesijas skatu. Ja vēl neesat pieteicies, ierīce tiek pieteikta pakalpojumā.

Ja uzaicinājumu noraidāt vai notīrāt, tas tiek saglabāts ziņapmaiņas iesūtnē. Lai kanālam pievienotos vēlāk, atveriet ziņu ar uzaicinājumu un saglabāiet to. Dialogā izvēlieties **Jā**, lai izveidotu savienojumu ar kanālu.

Rācījsaziņas žurnāla skatīšana

Nospiediet  un izvēlieties Rīki > Savienoj. > Rācījsaziņa > Iespējas > Rācījsaziņas žurnāls. Žurnālā ir šādas mapes: Neatbild. rācijzvani, Saņ. rācijzvani un Izveidotie rācijzvani.

Lai funkcijā Rācījsaziņas žurnāls sāktu divpusēju sarunu, nospiediet .