

Bas-konuş

© 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaları ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın.

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e ya da cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrı bir ücrete tabidir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

/Baskı 1

İçindekiler

Bas-konuş.....	4
Bas-konuş hakkında.....	4
BK'ya girme ve BK'dan çıkma.....	4
BK araması yapma ve alma.....	5
1'e 1 arama yapma.....	5
Grup araması yapma.....	5
BK aramasını cevaplama.....	5
Geri arama istekleri.....	6
BK grupları.....	6
Kanallar.....	6
Şebeke grupları.....	6
Kanal grubu oluşturma.....	6
Kanal veya grupta konuşma.....	7
Kanal davetini cevaplama.....	7
BK işlem kaydını görüntüleme.....	8
BK ayarları.....	8

Bas-konuş

Bas-konuş hakkında

Bak-konuş (BK) (şebeke servisi), GSM veya GPRS şebekesini kullanan, gerçek zamanlı bir IP üzerinden ses servsidir. BK, tek bir tuşa basarak doğrudan sesli iletişim kurmayı sağlar. Tek bir kişiyle veya bir kişi grubuyla görüşmek için BK'yı kullanabilirsiniz.

BK'yı kullanabilmek için, BK ayarlarını (erişim noktası, BK, SIP, XDM ve Durum) tanımlamanız gerekir. Ayarları, BK servisini sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesaj içinde alabilirsiniz. Ayrıca, servis sağlayıcınız destekliyorsa, BK'yı yapılandırmak için Settings wizard'ı da kullanabilirsiniz. BK uygulaması hakkında daha fazla bilgi için, cihazınızın kullanım kılavuzuna veya yerel Nokia web sitenize bakın.

BK iletişimde, bir kişi konuşurken diğerleri dahili hoparlörden dinler.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Konuşanlar sırayla birbirlerine cevap verirler. Bir seferde yalnızca tek bir grup üyesi konuşabilir; bu

yüzden maksimum konuşma sırası süresi sınırlandırılmıştır. Maksimum süre genellikle 30 saniye olarak belirlenmiştir. Şebekenizde uygulanan konuşma sırası süresi hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınızla görüşün.

Telefon aramaları bas-konuş etkinliklerine göre her zaman önceliklidir.

BK'ya girme ve BK'dan çıkma

Bas-konuş (BK) servisini başlattığınızda, otomatik olarak giriş yapar ve uygulamayı en son kapattığınızda etkin olan kanallara bağlanırsınız. Bağlantı kurulamazsa, giriş yapmayı tekrar denemek için, **Seçenek > BK'ya gir** seçeneğini belirleyin.

BK'dan çıkmak için **Seçenek > Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Açık olan başka bir uygulamaya geçmek için menü tuşunu basılı tutun.

BK araması yapma ve alma



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

BK araması yapmak için, konuştuğunuz süre boyunca arama tuşunu basılı tutun. Cevabı dinlemek için, arama tuşunu serbest bırakın.

Kartvizitlerinizin bağlantı durumunu öğrenmek için, BK'da, **Seçenek** > **BK rehberi** > **Rehber** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  — kişiyle görüşme yapılabilir
-  — bilinmeyen kişi
-  — kişi rahatsız edilmek istemiyor; ancak geri arama isteği alabilir
-  — kişi BK'yı kapatmış

Bu servis şebeke sağlayıcınıza bağlıdır ve yalnızca kayıtlı kişiler için kullanılabilir. Bir kişiyi kaydetmek için **Seçenek** > **Bağlan. durumunu göster** seçeneğini belirleyin.

1'e 1 arama yapma

Seçenek > **BK rehberi** > **Rehber** seçeneğini belirleyin. Konuşmak istediğiniz kişiyi seçip **Seçenek** > **1'e 1 konuş** seçeneğini belirleyin.

Konuşmanız boyunca, arama tuşunu basılı tutun. Konuşmanız bittiğinde, arama tuşunu serbest bırakın.

Bir kişiyle konuşmak için, BK uygulamasındaki diğer görünümelerde de (örneğin Rehber grönümünde) arama tuşunu basılı tutun.

Yeni bir telefon görüşmesi yapmak için, önce, 1'e 1 aramayı sonlandırın. **Bağlnt. kes** seçeneğini belirleyin.



İpucu: BK araması sırasında cihazı ekranı görebileceğiniz bir konumda tutun. Mikrofona doğru konuşun ve hoparlörü ellerinizle kapatmayın.

Grup araması yapma

Bir grubu aramak için, **Seçenek** > **BK rehberi** > **Rehber** seçeneğini belirleyin, aramak istediğiniz kişileri işaretleyin ve **Seçenek** > **Çok kişiyle konuş** seçeneğini belirleyin.

BK aramasını cevaplama

1'e 1 aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın.



İpucu: Ayrıca, Rehber'den de 1'e 1 arama veya grup araması yapabilirsiniz. **Seçenek** > **BK** > **1'e 1 konuş** veya **Çok kişiyle konuş** seçeneğini belirleyin.

Geri arama istekleri

Geri arama isteği göndermek için:

Rehber'de, istediğiniz isme ilerleyin ve **Seçenek > Geri arama isteği gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir kişi size geri arama isteği gönderdiğinde, bekleme modunda **1 yeni geri arama isteği** mesajı görüntülenir.

Geri arama isteğini cevaplamak için:

Göster seçeneğini belirleyin, kartviziti seçin ve bire bir görüşme başlatmak için **Seçenek > 1'e 1 konu** seçeneğini belirleyin.

BK grupları

Kanallar

BK kanalları, davet üzerine kanala katılan bir grup insandan (örneğin, arkadaşlar veya çalışma ekibi) oluşur. Kanalı aradığınızda, kanala katılmış olan üyelerin tümü aramayı aynı anda duyar.

Önceden yapılandırılmış kanallara katılabilirsiniz. Genel kanallar, kanalın URL'sini bilen herkese açıktır.

Bir kanala bağlanıp konuşmaya başladığınızda, kanala katılan üyelerin tümü konuşmanızı duyar. Aynı anda en fazla beş kanal etkin olabilir.

Seçenek > BK rehberi > Şebeke grplr. / kanallr. seçeneğini belirleyin.

Genel bir önceden yapılandırılmış şebeke grubuna veya kanala ilk defa bağlanmak için, önce, grubu veya kanalı oluşturma gerekir. **Seçenek > Varolanı ekle** seçeneğini belirleyin ve gerekli bilgileri girin. Grup bağlantısı oluşturulduktan sonra, gruba katılmayı deneyebilirsiniz.

Şebeke grupları

Şebeke grupları, sunucuda bulunan önceden yapılandırılmış üye listelerinden oluşur. Katılımcıları üye listesine ekleyerek tanımlayabilirsiniz. Şebeke gruplarından biriyle konuşmak istediğinizde, istediğiniz grubu seçip arayabilirsiniz. Sunucu, gruptaki katılımcıların her birini arar ve ilk katılımcı cevap verdiğinde arama hazır olur.

Arama yapmak için, **Seçenek > BK rehberi > Şebeke grplr. / kanallr.** seçeneğini belirleyin, BK grupları sekmesine ilerleyin, istediğiniz grubu seçin ve arama tuşuna basın.

Kanal grubu oluşturma

Yeni bir yapılandırılmış şebeke grubu veya kanalı oluşturmak için **Seçenek > Yeni oluştur, BK şebeke grubu** veya **BK kanalı** seçeneğini belirleyin.

Kendi genel kanallarınızı oluşturabilir, kendi kanal isminizi seçebilirsiniz ve üye davet edebilirsiniz. Bu üyeler, genel kanala başka kişileri davet edebilirler.

Ayrıca, özel kanallar da oluşturabilirsiniz. Özel kanallara, yalnızca kanal sahibi tarafından davet edilen kullanıcılar katılabilir ve kullanabilir.

Her kanal için şunları tanımlayın: **Şebeke grubu ismi**, **Takma isim** ve **Küçük resim** (isteğe bağlı)

Bir kanalı başarıyla oluşturduğunuzda, kanal daveti göndermek isteyip istemediğiniz sorulur. Kanal davetleri kısa mesajlardır.

Kanal veya grupla konuşma

BK servisine bağlandıktan sonra kanalla konuşmaya başlamak için arama tuşuna basın. Erişimin kabul edildiğini belirten bir ses duyulur. Konuşmanız boyunca, arama tuşunu basılı tutun. Konuşmanız bittiğinde, arama tuşunu serbest bırakın.

Başka bir üye konuşurken, arama tuşuna basarak bir kanala cevap vermeye çalışırsanız, **Bekleyin** yazısı görüntülenir. Arama tuşunu serbest bırakın, diğer kişinin konuşmasını bitirmesini bekleyin ve konuşması bittiğinde arama tuşuna tekrar basın. Veya, arama tuşunu basılı tutun ve **Konuşun** yazısının görüntülenmesini bekleyin.

Bir kanalda konuşulurken, bir kişinin konuşması bittiğinde, konuşma sırası arama tuşuna ilk basan kişiye geçer.

Bir kanalla görüşürken, o anda etkin olan kanal üyelerini görmek için **Seçenek > Etkin üyeler** seçeneğini belirleyin.

BK aramasını bitirdiğinizde **Bağlnt. kes** seçeneğini belirleyin veya **C** tuşuna basın.

Etkin aramaya yeni üye davet etmek için, kanala bağlandığınızda kanalı seçin. Davet görünümünü açmak için **Seçenek > Davet gönder** seçeneğini belirleyin. Yeni üye davet edebilmek için, özel bir kanalın sahibi olmanız veya kanalın genel bir kanal olması gerekir. Kanal davetleri kısa mesajlardır.

Ayrıca, başka kişilerin grubunuzdan haberdar olması ve grubunuza katılması için grubunuzun tanıtımını da yapabilirsiniz. **Seçenek > Davet gönder** seçeneğini belirleyin ve gerekli bilgileri girin.

Kanal davetini cevaplama

Alınan kanal davetini kaydetmek için, **Seçenek > Kanalı kaydet** seçeneğini belirleyin. Kanal, BK rehberinizde kanallar görünümüne eklenir.

Kanal davetini kaydettikten sonra, kanala bağlanmak isteyip istemediğiniz sorulur. BK oturumları görünümünü açmak için **Evet** seçeneğini tercih edin. Cihazınız servise bağlanır (bağlı değilse).

Bu daveti reddederseniz veya temizlerseniz, davet, mesajlar gelen kutusunda saklanır. Kanala daha

sonra katılmak için, davet mesajını açın ve daveti kaydedin. Kanala bağlanmak için, **Evet** seçeneğini tercih edin.

BK işlem kaydını görüntüleme

Seçenek > **BK işlem kaydı** seçeneğini belirleyin ve **Cevapsız BK aramaları**, **Alınan BK aramaları** veya **Oluşturulan BK aramaları** öğesini seçin.

BK işlem kaydından 1'e 1 arama yapmak için, kartvizitlerden birini seçip kaydırma tuşuna basın.

BK ayarları

BK kullanıcı ayarlarınızı değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Gelen aramalar** — BK aramalarına izin vermeyi veya bu aramaları bloke etmeyi seçin.
- **Gelen geri ara. istekleri** — Gelen geri arama isteklerini almayı veya bloke etmeyi seçin.
- **Kabul edil. list. aramaları** — Gelen BK aramalarının size bildirilmesini veya aramaları otomatik olarak cevaplamayı seçin.
- **Geri arama isteği sesi** — Geri arama istekleri için zil sesi seçin.

- **Uygulama açılışı** — Cihazınızı açtığınızda BK servisine bağlanmak isteyip istemediğinizi seçin.
- **Varsayılan takma isim** — Diğer kullanıcıların göreceği varsayılan takma isminizi girin. Bu ayarı değiştiremeyebilirsiniz.
- **BK adresimi göster** — BK adresinizin görüşmenin diğer taraflarına ne zaman gösterileceğini seçin. Seçeneklerin bazılarını seçemeyebilirsiniz.
- **Kabul edilenler listesi** — Sizinle iletişim kurmasına izin vermek istediğiniz kişileri seçin.
- **Engelliler listesi** — Sizinle iletişim kurmasını istemediğiniz kişileri seçin.
- **Bağlan. durumunu göster** — Geçerli bağlantı durumunuzun diğer kişilere ne zaman gösterileceğini seçin. Servis sağlayıcınız bu özelliği desteklemeyebilir.
- **Bağlantı ayarları** — Gerektiğinde bağlantı ayarlarınızı düzenlemeyi sağlar (SIP, XDM ve Durum ayarları dahil bu ayarlar, şebeke üzerinden aktarılabilir).