

# **Manual do Utilizador do Connection Manager**

**Índice**

<b>Sobre a aplicação Gestor de ligações</b>	<b>3</b>
---	----------

<b>Como começar</b>	<b>3</b>
Abrir a aplicação Gestor de ligações	3
Ver o estado de ligação actual	3

<b>Ligação à Internet</b>	<b>4</b>
Ligação à Internet	4
Ver quantidade de dados enviados ou recebidos	4

<b>Contactos e mensagens</b>	<b>4</b>
Gerir contactos guardados no cartão SIM	4
Sobre as mensagens de texto	5
Enviar uma mensagem de texto	5
Ver e responder a uma mensagem de texto	5
Apagar uma mensagem de texto	6

<b>Definições de ligação</b>	<b>6</b>
Sobre as definições de ligação	6
Escolher um perfil de ligação	6
Ligar através de Wi-Fi	7
Ligação automática à Internet	7
Escolher o tipo de rede e o fornecedor de serviços	8
Definir limites de transferência de dados	8
Activar modo de voo	8
Permitir ligações em roaming	9

<b>Definições de software</b>	<b>9</b>
Desactivar solicitação do código PIN	9
Alterar idioma	9
Ver informações sobre a aplicação	9

<b>Actualizar a aplicação Gestor de ligações</b>	<b>9</b>
--	----------

<b>Resolução de problemas de ligação 10</b>	
---	--

## Sobre a aplicação Gestor de ligações

Utilize a aplicação Gestor de ligações e o seu modem USB compatível para um acesso fácil sem fios à Internet e a diferentes serviços de Internet. Também poderá conseguir estabelecer ligação através de uma ligação Wi-Fi. Ligue o modem USB a ao seu computador compatível e está pronto para começar.

Quando ligar o modem USB pela primeira vez ao computador, a aplicação será instalada automaticamente. Para mais detalhes, consulte o guia de iniciação do modem USB.

Leia atentamente este manual. Leia também o guia de iniciação do modem USB e os manuais do utilizador do seu computador, sistema operativo e qualquer outro software para navegar na Internet.

Para informações adicionais, vá a [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Antes de utilizar os serviços de Internet descritos, contacte o seu fornecedor de serviços para obter informações sobre os custos de transmissão de dados.

## Como começar

### Abrir a aplicação Gestor de ligações

Ligue o modem USB a uma porta USB no computador.

### Se a aplicação não abrir automaticamente

- No Windows, seleccione a aplicação a partir do ambiente de trabalho ou do menu Iniciar.
- No Mac OS, seleccione a aplicação a partir do Finder.
- No Linux, escolha **Aplicações** > **Internet** e a aplicação.

### Ver o estado de ligação actual

Na parte inferior da aplicação pode ver:

- O nome do fornecedor de serviços
- O tipo de rede celular, como a 3.5G
- Intensidade de sinal, indicado pelo número de pontos verdes 

## Ligação à Internet

### Ligação à Internet

#### Ligação à Internet com uma rede celular

Escolha  .  indica uma ligação activa.

#### Ligação à Internet com uma rede Wi-Fi

Escolha **Lista de redes** e a rede pretendida.

O indicador junto do nome da rede apresenta a intensidade de sinal da rede. Se for apresentado um cadeado junto do nome, a rede é protegida e deverá introduzir uma senha.

#### Fechar a ligação à Internet

Escolha  , ou feche a aplicação.

### Ver quantidade de dados enviados ou recebidos

Pode controlar os dados que foram enviados ou recebidos e o tempo ou a frequência que esteve online durante o mês actual.

Sem nenhuma ligação aberta, no menu principal, escolha  .

#### Ver o mês actual

Escolha  . São apresentados o número e duração de ligações, quantidade de dados enviados e recebidos e velocidades médias.

#### Ver outros meses

Escolha  ou  .

## Contactos e mensagens

### Gerir contactos guardados no cartão SIM

Na vista principal, escolha  .

#### Adicionar um contacto

Escolha **Adicionar um contacto**, introduza o nome e o número de telefone e escolha **OK**

#### Enviar uma mensagem de texto a um contacto

Escolha  junto a um contacto.

## Procurar um contacto

Introduza o nome do campo .

## Apagar um contacto

Escolha  junto a um contacto.

## Sobre as mensagens de texto

Na vista principal, escolha .

Mantenha-se em contacto com os seus amigos. Pode enviar e ler facilmente mensagens de texto guardadas no seu cartão SIM, como faria no seu dispositivo móvel.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série.

Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

## Enviar uma mensagem de texto

Na vista principal, escolha  > Nova.

- 1 No campo Destinatários, introduza o número de telefone do destinatário. Se incluir vários destinatários, separe-os com uma vírgula.  
Para escolher um ou vários destinatários a partir dos contactos guardados no cartão SIM, escolha  e os contactos. Para procurar um contacto, introduza o nome no campo .
- 2 No campo Mensagem, escreva a mensagem. Para cortar, copiar ou colar texto, clique com o botão direito do rato no campo.
- 3 Escolha **Enviar**.

## Ver e responder a uma mensagem de texto

Pode ler e responder a mensagens de texto guardadas no seu cartão SIM.

Na vista principal, escolha . É apresentada uma lista de remetentes de mensagens. O número de novas mensagens desse remetente também é apresentado.

- 1 Escolha um remetente. Todas as mensagens trocadas entre si e o remetente são apresentadas, com as mais recentes no início.
- 2 Escreva a sua resposta no campo Mensagem e escolha **Enviar**.

## Adicionar o remetente de uma mensagem aos seus contactos

Na vista principal de mensagens, escolha o número de telefone e introduza o nome do contacto. O contacto fica guardado no cartão SIM.

## Apagar uma mensagem de texto

Não tem espaço para novas mensagens no seu cartão SIM? Pode apagar mensagens para ficar com espaço para novas.

Na vista principal, escolha .

## Apagar uma única mensagem

Selecione o destinatário e escolha  junto à mensagem.

## Apagar todas as mensagens de um destinatário

Escolha  junto ao nome do destinatário.

## Definições de ligação

### Sobre as definições de ligação

Na vista principal, escolha  > **Ligação à Internet**.

O modem USB possui predefinições para vários fornecedores de serviços. As definições estão agrupadas em perfis de ligação.

Se o modem USB não conseguir detectar o seu fornecedor de serviços ou se a ligação não funcionar correctamente na rede do fornecedor de serviços que seleccionou, pode editar um perfil de ligação predefinido ou criar um novo.

### Escolher um perfil de ligação

Pode editar um perfil predefinido ou criar um novo perfil. Para obter as definições correctas, contacte o seu fornecedor de serviços.

Na vista principal, escolha  > **Ligação à Internet** > **Perfis de ligação**. Os perfis actuais são apresentados numa lista.

### Utilizar um perfil predefinido

Escolha um perfil da lista.

### Adicionar um perfil predefinido à lista

Escolha **Novo** e o país e o nome do fornecedor de serviços.

### Editar um perfil predefinido

- 1 Escolha  junto ao perfil.
- 2 Introduza o nome do ponto de acesso (APN), nome de utilizador e senha.
- 3 Configure as definições do DNS (domain name server).

### Criar um novo perfil

- 1 Escolha **Novo** > **Novo**.
- 2 Introduza um nome de perfil.
- 3 Introduza o APN, nome de utilizador e senha.
- 4 Configure as definições DNS.

### Apagar um perfil

Escolha  junto ao perfil.

### Ligar através de Wi-Fi

Na vista principal, escolha **Ligação à Internet** > **Lista de redes**.

Quando se ligar a uma rede Wi-Fi, é criado um perfil para a rede.

### Ver perfis Wi-Fi

Na vista principal, escolha  > **Ligação à Internet** > **Perfis de Wi-Fi**.

### Editar um perfil

Escolha  junto a um perfil.

### Apagar um perfil

Escolha  junto a um perfil.

 **Nota:** A utilização de Wi-Fi pode ser restringida em alguns países. Em França, por exemplo, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

### Ligação automática à Internet

Utiliza muito uma determinada ligação à Internet? Defina o modem USB para se ligar à Internet utilizando esse perfil de ligação automaticamente.

### Ligação com o perfil actual

Na vista principal, escolha  > **Ligação à Internet** > **Ligação automática**, e escolha  ou  até que seja apresentado **Dispositivo móvel** ou **Wi-Fi**.

A ligação automática funciona melhor com o pedido de código PIN desactivado. O código PIN ajuda a proteger o dispositivo contra utilização não autorizada.

### Desactivar ligação automática

Escolha  ou  até que seja apresentado **Não**.

## Escolher o tipo de rede e o fornecedor de serviços

Na vista principal, escolha  .

### Escolha o tipo de rede a utilizar

Escolha **Definições de rede** > **Tipo de rede** e o tipo de rede. Se escolher **Automático**, o modem USB liga-se a uma rede 3G. Se uma rede 3G não estiver disponível, liga-se automaticamente a uma rede 2G (GSM).

### Escolher o fornecedor de serviços

Escolha **Operador**, o fornecedor de serviços e **OK**. Se escolher **Automático**, o modem USB escolhe o fornecedor de serviços automaticamente, de acordo com os parâmetros da rede e os contactos de roaming entre os fornecedores de serviços.

## Definir limites de transferência de dados

Controle os custos de transferências de dados e estabeleça limites nos dados utilizados.

Na vista principal, escolha  > **Ligação à Internet** > **Subscrições**.

### Definir limite mensal

Introduza a quantidade em megabytes ou o período em minutos, ou escolha  ou  para definir o limite

Para definir a aplicação para o notificar se o limite for excedido.

## Activar modo de voo

Em ambientes sensíveis a ondas de rádio, como por exemplo em aviões, pode evitar que o modem USB se ligue à Internet. Pode utilizar a aplicação, mas não pode efectuar ligações à Internet ou enviar ou receber mensagens de texto.

Na vista principal, escolha  > **Definições de rede**.

Escolha **Modo de voo**.  é apresentado.

## Permitir ligações em roaming

Para manter as suas facturas controladas, o dispositivo não se liga à Internet fora da rede subscrita, por exemplo, quando se encontra no estrangeiro. Todavia, se necessário pode permitir as ligações.

Na vista principal, escolha  > **Ligação à Internet**.

Escolha **Permitir a ligação em roaming**.

Quando utiliza o dispositivo fora da rede subscrita, o ícone  é apresentado.

Para mais informações e custos de roaming, contacte o seu fornecedor de serviços.

## Definições de software

### Desactivar solicitação do código PIN

Sempre que liga o modem USB, é-lhe solicitado que introduza o código PIN. O código PIN, que geralmente é fornecido com o cartão SIM, ajuda-o a proteger o cartão SIM contra utilizações não autorizadas. Para efectuar a ligação à Internet automaticamente, pode desactivar a solicitação do código PIN.

Na vista principal, escolha  > **Gestão do SIM**.

Para activar ou desactivar a solicitação do código PIN, escolha **Controlo do código PIN**, e introduza o código PIN.

### Alterar idioma

No Windows e no Linux, pode alterar o idioma da aplicação e do manual do utilizador.

Na vista principal, escolha  > **Idiomas** e o idioma.

### Ver informações sobre a aplicação

Na vista principal, escolha  > **Acerca**.

## Actualizar a aplicação Gestor de ligações

As actualizações da aplicação podem trazer funcionalidades novas e melhoradas. A aplicação verifica actualizações automaticamente.

Na vista principal, escolha  .

### Definir frequência da verificação automática de actualizações

- 1 Na vista principal, escolha  > **Definições de actualização**.
- 2 Certifique-se que **Verificar disponibilidade da actualização** está seleccionada.

3 Introduza o intervalo em dias ou escolha ◀ ou ▶ .

## Resolução de problemas de ligação

Está com problemas na ligação à Internet? Utilize a ferramenta de diagnóstico para descobrir onde está o problema.

Na vista principal, escolha  > Ferramentas.

Escolha Executar ferramenta de diagnóstico.

### **Criar um relatório de erros para enviar à Nokia**

Escolha Activar modo de relatório de erros, e siga as instruções apresentadas.